

## GARANTÍA

La linterna Nightsearcher 750 tiene una garantía de 12 meses desde la fecha de compra sobre todos los repuestos a excepción de las bombillas, con la condición de que las instrucciones de uso dadas fueron debidamente. Nightsearcher Limited no tiene obligación de garantía alguna para defectos producto de un uso anormal, daños deliberados, negligencia, alteración o reparación del producto sin la aprobación de Nighthsearcher Limited.

En caso de problemas con su Nightsearcher 750, le agradecemos que la envíe completa con cargador a su revendedor local.

NIGHTSEARCHER LTD  
Unit 4 Applied House  
Fitzherbert Spur , Farlington  
Portsmouth , Hampshire PO6 1TT  
UK  
[www.nightsearcher.co.uk](http://www.nightsearcher.co.uk)



Los consumidores deben traer los productos eléctricos y electrónicos cuya vida haya llegado a su fin a un revendedor, al fabricante o a un centro de colección para el reciclaje. No se pueden mezclar con los residuos domésticos. Por favor reciclelos donde existen infraestructuras adaptadas. Para obtener una información más detallada sobre la recolección y reciclaje de su producto, por favor, póngase en contacto con las autoridades locales o su proveedor. (Directiva WEEE sobre los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

# NIGHTSEARCHER

# NS 750

LÁMPARA PORTATÍL RECARGABLE



INSTRUCCIONES DE USO

Su linterna recargable NIGHTSEARCHER 750 ha sido concebida para ofrecerle excelentes resultados durante muchos años.

## 1/ PRECAUCIONES DE USO

☞ Recargue la linterna siempre después de cada uso. No deje nunca que la linterna se descargue totalmente, eso podría dañar la batería y tendría que reemplazarla.

☞ Todas las baterías se descargan con el tiempo, particularmente si están calientes. Se recomienda recargar la batería cada dos meses a partir de la red si no es utilizada frecuentemente.

☞ No encienda la linterna durante la carga ni durante los cinco minutos posteriores a la carga porque el voltaje es muy elevado y podría fundir la bombilla o reducir su vida.

☞ Por razones de seguridad y debido a la alta temperatura que alcanzan las bombillas de alta potencia, por favor, asegúrese de que el lente no esté obstruido por ningún material inflamable, incluida la correa.

## 2/ INSTRUCCIONES DE CARGA

Para recargar la linterna, conecte la Nightsearcher 750 a su cargador y enchúfelo a la red. La bombilla LED se iluminará en rojo para mostrar que la linterna está en carga y pasará a verde cuando la recarga haya terminado.

El tiempo de recarga es de aproximadamente 12 horas si la batería está completamente descargada.

La Nightsearcher 750 puede dejarse en carga de manera permanente sin riesgo de dañar la batería.

El alimentador está homologado CE y tiene que ser utilizado sólo en interiores.

## 3/ CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

**CAMBIO DE LA BOMBILLA:** Destornille los cuatros tornillos del frontal de la linterna para tener acceso a la bombilla. Desmonte el tornillo de la parte exterior del zócalo de la bombilla y extraiga la parte interior. La bombilla se expulsará por sí misma. Cuide de no tocar la bombilla halógena a manos descubiertas porque dañaría la efectividad y la duración de vida de la bombilla.

Reemplazar la bombilla en su zócalo por una nueva: asegúrese de utilizar las bombillas de sustitución adecuadas de 12v-10w y 12v-50w, disponibles en su revendedor local o directamente de Nightsearcher Ltd.

Ajustar después el haz de luz con el alcance deseado moviendo el zócalo de la linterna hacia dentro y hacia afuera, antes de volver a tornillar el aparato. Montar la linterna en el orden inverso del desmontaje.

**CAMBIO DE BATERÍA:** Desmontar los dos tornillos de la tapa. Soltar la fijación y desconectar la batería. Sacar las dos tuercas de plástico reteniendo el PCB y retirarlo. Reemplazar por una nueva batería. Montar en el orden inverso del desmontaje, cuidando de que la batería esté correctamente conectada: el rojo corresponde al polo POSITIVO, el negro al polo NEGATIVO.

## 4/ SUSTITUCIÓN DE PIEZAS

Si necesita reemplazar piezas, es esencial usar sólo repuestos originales comprados a su proveedor.

Alimentador de 12v para NS750 .....	CH12VNS
Adaptador a mechero de coche 12v .....	CH12VNSINCAR
PCB para NS750 .....	SP750PCB
Batería 12v x 7a/h .....	BA12x7
Bombilla halógena 12v x 50w.....	BU12x10
Bombilla Xenón 12v x 50w .....	BU12x50
Lente para NS750 .....	SP750SPOT
Reflector para NS750.....	SP750REF

Los detalles para otros repuestos están disponibles en nuestro distribuidor.