

## GARANTIE

Votre lampe Nightsearcher possède une garantie de 12 mois à partir de la date d'achat, sur toutes les pièces à l'exception des ampoules, à condition que les instructions d'utilisation aient été suivies. Cependant, Nightsearcher Ltd ne pourra être tenu responsable de l'usure normale résultant de l'utilisation de la lampe, dommages, négligence ou altération du bien sans approbation de Nightsearcher Ltd.

En cas de problème, merci de retourner le kit complet avec chargeur à votre revendeur ou directement à Nightsearcher Ltd:

NIGHTSEARCHER LTD  
Unit 4 Applied House  
Fitzherbert Spur  
Farlington  
Portsmouth  
Hampshire, PO6 1TT  
Royaume-Uni

[www.nightsearcher.co.uk](http://www.nightsearcher.co.uk)



Les consommateurs doivent rapporter les appareils électriques et électroniques, ainsi que les ampoules et batteries, en fin de vie à un revendeur, à un fabricant ou à un centre de collecte ou bien dans le cadre d'une collecte publique. Ces appareils N'ONT PAS leur place dans les sacs à déchets. Renseignez-vous auprès de votre organisme local ou de votre détaillant pour ce qui est du recyclage de cet appareil. (Ordonnance sur la remise, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques.)

# NIGHTSEARCHER

# NS 750

LAMPE PORTABLE RECHARGEABLE



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Votre lampe rechargeable NIGHTSEARCHER 750 a été conçue pour vous offrir d'excellents résultats pendant de nombreuses années.

### 1/ INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

Pour recharger, connecter simplement le Nightsearcher 750 au chargeur et brancher celui-ci à la prise du secteur. La lampe LED deviendra rouge pour montrer que la lampe est en chargement et deviendra verte lorsque le chargement sera terminé. Le temps de rechargement est d'environ 12 heures si l'appareil est complètement déchargé. Le Nightsearcher 750 peut rester en charge de manière permanente sans risque d'endommager la batterie.

Le bloc d'alimentation a le label CE et doit être utilisé uniquement en intérieur.

### 2/ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas allumer la lampe pendant le chargement ou pendant les cinq minutes suivant le chargement car le voltage de chargement est plus élevé et cela pourrait endommager l'ampoule. S'assurer d'utiliser les bonnes ampoules de remplacement de 12v x 10w (halogène) et 12v x 50w (xénon), disponibles chez votre revendeur local ou directement auprès de Nightsearcher Ltd.

Pour des raisons de sécurité, vu la chaleur émise par la haute intensité des ampoules, merci de s'assurer que la lentille n'est obstruée par aucun matériel inflammable, y compris la sangle.

### 3/ MAINTENANCE

Toujours recharger après utilisation. Ne jamais laisser la lampe déchargée.

Toutes les batteries perdent de la charge au cours du temps, particulièrement quand elles sont chaudes. Il est recommandé de recharger votre lampe tous les deux mois à partir du secteur 230V, quand votre lampe n'est pas utilisée fréquemment.

**CHANGEMENT DE L'AMPOULE:** Dévisser les quatre vis sur le rebord du devant de la lampe pour avoir accès à l'ampoule. Démontez la vis de la partie extérieure du socle de l'ampoule et tirez la partie intérieure. L'ampoule s'exulsera d'elle-même du socle. Attention de ne pas toucher l'ampoule halogène à mains nues, car cela détériorerait la performance et la durée de vie de l'ampoule.

Remplacer l'ampoule dans le socle par une nouvelle. Régler ensuite le faisceau désiré en bougeant le socle de la lampe vers l'intérieur et l'extérieur avant de revisser l'appareil. Remonter la lampe dans l'ordre inverse du démontage.

**CHANGEMENT DE LA BATTERIE:** Démontez les 2 vis du couvercle. Enlever l'attache de la batterie. Déconnecter la batterie. Enlever les deux écrous de plastic retenant le PCB, puis le retirer. Remplacer par une nouvelle batterie. Remonter dans le sens inverse du démontage, en faisant attention à ce que la batterie soit correctement connectée. A noter: le ROUGE correspond au POSITIF, le NOIR au NÉGATIF.

### 4/ PIÈCES DE RECHANGE

En cas de nécessité de remplacer des pièces, il est essentiel d'utiliser seulement les pièces correctes achetées chez votre revendeur.

DESCRIPTION	CODE PRODUIT NIGHTSEARCHER
Bloc d'alimentation de 12v pour NS750	CH12V750
Embout de chargement voiture 12v	CH12V750INCAR
PCB pour NS750	SP750PCB
Batterie 12v x 7a/h	BA12x7
Ampoule halogène 12v x 10w	BU12x10
Ampoule Xénon 12v x 50w	BU12x50
Lentille de Spot pour NS750	SP750SPOT
Réflecteur pour NS750	SP750REF

Les détails d'autres pièces sont disponibles auprès de votre revendeur.